



## ■ EINRICHTUNG TELEFONIE OHNE PROVIDERPROFIL (ACS)

Es ist zwingend erforderlich dass die erweiterte Ansicht vorab aktiviert ist!

**Menüpunkt: Telefonie, Eigene Rufnummern, neue Rufnummer**

Wir tragen die Rufnummer im Feld „Rufnummer für die Anmeldung“ + Interne Rufnummer ohne Vorwahl ein.

SCHRITT 1

The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7590' web interface. The page title is 'Rufnummer eintragen'. Under the 'Anmeldedaten' section, there is a dropdown menu for 'Telefonie-Anbieter' set to 'Anderer Anbieter'. Below this are two input fields: 'Rufnummer für die Anmelde...' and 'Interne Rufnummer in der FRI...'. A 'Weitere Rufnummer' button is located below the second field. The 'Zugangsdaten' section contains input fields for 'Benutzername', 'Kennwort', 'Registrar', and 'Proxy-Server'. At the bottom right, there are 'Weiter' and 'Abbrechen' buttons.

SCHRITT 2

Im Anschluss tragen wir die Zugangsdaten des VoIP-Accounts + Registrar ein.

The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7590' web interface. The page title is 'Rufnummer eintragen'. The 'Zugangsdaten' section is highlighted, showing input fields for 'Benutzername', 'Kennwort', 'Registrar', and 'Proxy-Server'.



### SCHRITT 3

Nun ändern wir die DTMF-Übertragung auf Inband, dies ermöglicht die Tastenwahl bei einer Warteschleife (z.B Drücken Sie die Taste 1 für Privatkunden).

### SCHRITT 4

Nun aktivieren wir die Option „Anmeldung immer über eine Internetverbindung“.

**IM ANSCHLUSS KANN ALLES GESPEICHERT WERDEN UND DIE RUFNUMMER IST EINGERICHTET, DIE ZUORDNUNG ZUM GERÄT + WEITERE RUFNUMMERN MUSS IM ANSCHLUSS SEPARAT ERFOLGEN.**